

EDIZIOdue colore

Interruttore Illuminato Con lente frontale

**colore:** crema coffee nero bianco grigio chiaro grigio scuro**Esecuzione:** F FMI FX.39 FX.54**Feller-NR:** 7569.LS.FX.54.L.57.34**E-NR:****EAN:** 7611386586878

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**illuminazione:** sì**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** deviatore**numero di bascule di azionamento:** 1**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...

920-7560.F.FL.57
378 411 890

Scheda dati: 7569.LS.FX.54.L.57.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED	630.BZ 209 878 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Scheda dati: 7569.LS.FX.54.L.57.34

	Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	640.BZ.230V.LED.80
	- Con LED verde 1,0 mA	209 985 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.10
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...	209 950 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.30
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...	209 952 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.40
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...	209 953 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.70
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...	209 957 900
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -	689.230V.LED.80
	Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...	209 955 900
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.40
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso	209 933 000
	Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -	688.12-48V.LED.80
	Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde	209 935 000
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee	985.FX.54.57 283 901 890
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Scheda dati: 7569.LS.FX.54.L.57.34

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore	7569.LS.BSE.34 327 435 002
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
	Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente frontale - Senza telaio di copertura - F - ...	920-7560.F.FL.57 378 411 890