

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale



colore:

 bianco

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87063.ARK.FX.54.K.61.74

E-NR: 609 171 000

EAN: 7613175107103

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -
Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N +
PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L -
Con otturatore - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento o di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 -
bianco - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
numero di prese:	1
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
tipo di interruttore:	altri
tipo di presa:	norma svizzera tipo 13
direzione di montaggio:	orizzontale
con illuminazione:	Sì
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.K.61
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 781 000
laterale - Con otturatore - Senza telai...



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e 688.230V.LED.10
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 209 950 000
230 V bianco, 1,0 mA

Scheda dati: 87063.ARK.FX.54.K.61.74

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
---	---	--------------------------------

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
---	--	--------------------------------

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
---	--	--------------------------------

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
---	--	--------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
--	---	-----------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
--	---	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
--	---	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
--	--	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
--	--	-----------------------------------

	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000
--	--	-----------------------------------

Scheda dati: 87063.ARK.FX.54.K.61.74

	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...
	Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61 283 905 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Piccola combinazione - Illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-...	87063.ARK.BSE.74 655 855 000

Scheda dati: 87063.ARK.FX.54.K.61.74



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.K.61
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 781 000
laterale - Con otturatore - Senza telai...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000