



Scheda dati: 1102-65-23.FX.54.35

## EDIZIOdue colore

Presa dati per R/TV/cavo modem



### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  coffee        |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  F     |  FMI |  FX.39 |
|  FX.54 |   |   |

**Feller-NR:** 1102-65-23.FX.54.35

**E-NR:** 935 114 010

**EAN:** 7611386651354

Presa dati per R/TV/cavo modem - Presa propria per modem - 5-65 MHz via di ritorno - Con morsetti a vite - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Presa di passante - Attenuazione 23 dB - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Con custodia isolante

**versione:** cassetta passante




**numero di uscite:** 3

**attenuazione collegamento a 860 MHz:** 23 dB





**adatto per modem via cavo:** Sì

**adatto per alimentazione remota:** No

### Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa dati - Senza telaio di copertura - F - crema	920-1102.F.NET.35 378 021 010
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

**Scheda dati: 1102-65-23.FX.54.35**
**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Presà dati per R/TV/cavo modem - Con morsetti a vite - Attenuazione 23 dB - BSE - incolore	1102-65-23.BSE 965 545 500
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Set di copertura - Per presa dati - Senza telaio di copertura - F - crema	920-1102.F.NET.35 378 021 010