

Fiche technique: 1102-DU-11.FX.39.65

EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.39

☐ FX.54

Feller-NR: 1102-DU-11.FX.39.65

E-NR: 935 361 030

EAN: 7613175292083

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 11 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties: 2

atténuation de raccordement à 860 MHz: 10 dB

approprié pour modem câble: Oui

apte à alimentation à distance: Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz: 11.2 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

1102-DU-11.BSE
935 366 790



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39

912.FX.39
283 914 000

Fiche technique: 1102-DU-11.FX.39.65



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65
- gris clair 283 904 030



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.F.65
Sans cadre de recouvrement - F - gris clair 378 020 030