

EDIZIOdue colore

Presa a banda larga 5-2000 MHz



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.FX.39.60

E-NR: 935 381 950

EAN: 7613175291444

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 29 dB - Altezza 39 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 18.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 20 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39
283 914 000



Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

1102-DU-19.BSE
935 386 790

Scheda dati: 1102-DU-19.FX.39.60



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza 920-1102.F.60
telaio di copertura - F - nero 378 020 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60
apparecchio - FX - nero 283 904 950