

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



**colore:**

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 3401.2.S1.W.FX.54.57

**E-NR:** 333 271 890

**EAN:** 7613175412443

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Ventilatore - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57  
377 290 890

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Senza simbolo - coffee

915-3400.2.H.FMI.57  
377 260 890

**Scheda dati: 3401.2.S1.W.FX.54.57**


1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HLI.FMI.57  
 - Con simbolo Luce - coffee 377 270 890



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57  
 377 501 890



Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena 920-3401.2.S1.F.57  
 - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - 333 846 890  
 coffee



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.57  
 - Con simbolo Scena 1 - coffee 377 280 890

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3401.B.BSE 333 276 780
---	---------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------



Comando interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore t...	926-3401.2.S1.W.B.F.57 333 796 890
---	---------------------------------------