

Fiche technique: 3401.2.S1.W.QX.54.61

STANDARDdue

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.W.QX.54.61

E-NR: 333 271 100

EAN: 7613175412566

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Hauteur 54 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - b...

Feller-Nr / E-NR

920-3401.2.S1.Q.A.61
388 146 100



Fiche technique: 3401.2.S1.W.QX.54.61



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
construction légère



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Touche Wiser - Sans symbole - blanc 915-3400.4.QMI.61
377 380 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser	3401.B.BSE
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	333 276 780
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	926-3401.2.S1.W.B.Q.61
scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à	333 796 100
100 appareils, lumière et stores, station météo...	



Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil -	901.QX.54.61
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans	283 011 100
cadre synthétique (à commander séparément) -	
blanc...	