

## STANDARDdue

### Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3402.2.QMI.61  
**E-NR:** 333 280 100  
**EAN:** 7613175366975

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
 333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100

## Fiche technique: 3402.2.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 touches - blanc

920-3402.2.QMI.A.61

388 149 100



Touche Wiser - Sans symbole - blanc

915-3400.4.QMI.61

377 380 100

### Décomposition:



#### Name / Kategorie

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ...

#### Feller-Nr / E-NR

3402.B.BSM

333 283 780



Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - QMI - blanc

926-3402.2.A.QMI.61

333 600 100