

STANDARDdue

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B


couleur:


noir



blanc

Assortiment:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3402.2.W.QMI.61

E-NR: 333 290 100

EAN: 7613175393230

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3402.2.W.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 touches - blanc

920-3402.2.QMI.A.61

388 149 100



Touche Wiser - Sans symbole - blanc

915-3400.4.QMI.61

377 380 100

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - ...

Feller-Nr / E-NR

3402.B.BSM

333 283 780



Commande interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...

926-3402.2.W.B.QMI.61

333 920 100