

Fiche technique: 3404.2.W.FX.54.61

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B



#### couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

#### Assortiment:

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 3404.2.W.FX.54.61

**E-NR:** 333 311 000

**EAN:** 7613175372518

Interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61  
377 310 000



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.61  
377 501 000



1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc

915-3400.2.M.FMI.61  
377 310 000

**Fiche technique: 3404.2.W.FX.54.61**


Set de recouvrement interrupteur pour stores  
 Wiser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de  
 recouvrement - F - blanc

920-3404.2.F.61  
 333 866 000

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BSE 333 306 780
--	---------------------------



Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3404.2.W.B.F.61 333 936 000
---	------------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
---	-----------------------------