

Scheda dati: 3406.2.W.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.FX.54.61

E-NR: 333 371 000

EAN: 7613175366999

Variatore universale LED Wiser 1 canale WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeni, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - bianco

915-3400.2.H.FMI.61
377 260 000



Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti
- Senza telaio di copertura - F - bianco

920-3406.2.F.61
333 896 000

Scheda dati: 3406.2.W.FX.54.61



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1
canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

3406.B.BSE

333 366 780



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco

901.FX.54.61

283 905 000



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3406.2.W.B.F.61

333 966 000