

## STANDARDdue

### Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B


**couleur:**

**Assortiment:**

**Feller-NR:** 3406.4.S.W.QMI.60

**E-NR:** 333 390 150

**EAN:** 7613175382852

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>sans halogène:</b>                | Oui                                   |
| <b>application:</b>                  | commande de consommateurs électriques |
| <b>qualité du matériau:</b>          | Duroplast                             |
| <b>nombre de points actionnable:</b> | 4                                     |
| <b>matériau:</b>                     | matière synthétique                   |
| <b>nombre de touches:</b>            | 4                                     |
| <b>avec affichage LED:</b>           | Oui                                   |

**Accessoires:**



**Name / Kategorie**

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller


**Feller-Nr / E-NR**

 3420-2.MAG  
 333 999 200

**Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.60**

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| ■   | Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir  | 915-3400.4.I.QMI.60    |
|   |   | 377 390 150            |
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - noir       | 920-3406.4.S.QMI.A.60  |
|   |   | 388 159 150            |
| ■   | Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir  | 915-3400.4.S1.QMI.60   |
|   |   | 377 470 150            |
|  | Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère | 3420.STOP.Q.SET.EB     |
|   |   | 333 999 100            |
| ■   | Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir  | 915-3400.4.MIN.QMI.60  |
|   |   | 377 410 150            |
| ■   | Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir   | 915-3400.4.PLUS.QMI.60 |
|   |   | 377 460 150            |
| ■   | Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir  | 915-3400.4.S2.QMI.60   |
|   |   | 377 480 150            |
| ■   | Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir  | 915-3400.4.O.QMI.60    |
|   |   | 377 450 150            |

**Décomposition:**

|  | Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------|
|  | Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM | 3406.B.BSM       |
|  |   | 333 363 780      |

## Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.60



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.QMI.60  
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 970 150  
lumière et stores, station météo, capteur de ...