


Fiche technique: 3407.4.FX.54.61


EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 2 canaux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.FX.54.61

E-NR: 333 401 000

EAN: 7613175383675

Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc

915-3400.4.MIN.FMI.61

377 410 000

Fiche technique: 3407.4.FX.54.61


Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 920-3407.4.F.61
 touches - Sans cadre de recouvrement - F - 333 916 000
 blanc



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - 915-3400.4.PLUS.FMI.61
 blanc 377 460 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - 915-3400.4.O.FMI.61
 blanc 377 450 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - 915-3400.4.I.FMI.61
 blanc 377 390 000



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
--	---------------------------



Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blan...	926-3407.4.A.F.61 333 736 000
--	----------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
---	-----------------------------

Fiche technique: 3407.4.FX.54.61

