

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40300.RC.FX.54.57

E-NR: 648 292 890

EAN: 7611386447704

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito
 d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo -
 Altezza 66 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 74 mm

altezza dell'apparecchio: 74 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.57
 378 340 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57
 283 901 890

Scheda dati: 40300.RC.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - P...	40300.RC.BSE 548 296 790
---	-----------------------------



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-40000.F.57 378 340 890
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------