

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FX.54.57

E-NR: 648 262 890

EAN: 7611386469003

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Anbauhöhe 66 mm -
FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

74 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

induktive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - coffee

920-40000.F.57
378 340 890



Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
377 419 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.57
Für 1 Apparat - FX.54 - coffee 283 901 890



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.57
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 890
F - coffee