

Fiche technique: 4703-2-C.FX.39.L.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.L.57

E-NR: 324 231 890

EAN: 7613175027845

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche triple - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 6

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - coffee

918-4700.FMI.L.57
323 909 890



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -
Modules laterals LED supplémentaire avec LED
joindre - 1/2 touche - Avec LED -
Commande...

915-4702-22.FMI.L.57
378 027 890

Fiche technique: 4703-2-C.FX.39.L.57



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.57
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 044 890
 touches - coffee



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.57
 Pour 1 appareil - FX.39 - coffee 283 900 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
 - coffee 283 904 890

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions - 900-4708-C.FMI.L.57
 Composant - coffee 324 410 890



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.57
 - coffee 283 904 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4702-22.FMI.L.57
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 027 890
 joindre - 1/2 touche - Avec LED -
 Commande...



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.57
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 044 890
 touches - coffee

Fiche technique: 4703-2-C.FX.39.L.57



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-24.FMI.L.57
1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 044 890
touches - coffee