

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Mit Sicherheit die volle Flexibilität. Der neue Feller KNX-Taster RGB Secure im EDIZIOdue



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4703-2-C.FX.39.L.60

E-NR: 324 231 950

EAN: 7613175027852

EDIZIOdue colore - KNX-Taster RGB - KNX Secure
fähig - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW
- KNX-Busanschlussklemme - Inklusive KNX Secure
Busankoppler - Besteht aus Funktionseinsatz mit bis zu
acht möglichen Tastenbelegungen - Mit
Temperaturfühler - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, violett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben -
Zusätzliche Leistung pro LED max. 10 mW -
Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44
mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

6

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zepton -
Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

918-4700.FMI.L.60
323 909 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz...

915-4702-22.FMI.L.60
378 027 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 044 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.60
Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz 283 904 950

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
KNX Montageaufnahme für Taster -	4700.BSE
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE	303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
FX.39



Mit LED - Ohne Tasten - 1-8fach - Bestandteil 900-4708-C.FMI.L.60
- schwarz 324 410 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz 283 904 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 044 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 044 950

 Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.60
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 027 950
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz...