

Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.L.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pousoir KNX RGB

L'entière flexibilité en toute sécurité. Le nouveau pousoir KNX RGB Secure de Feller



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4706-1-C.FX.39.L.61

E-NR: 324 351 000

EAN: 7613175031545

EDIZIOdue colore - Pousoir KNX RGB - Compatible avec KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Absorption de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec coupleur de bus KNX Secure - Se compose de unité fonctionnelle avec jusqu'à huit configurations de touches possibles - Avec capteur de température - Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. - Puissance supplémentaire par LED 10 mW max. - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 6

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 3

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
Set avec 10 pièces - Avec LED - blanc

918-4700.FMI.L.61
323 909 000



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI -
1/2 touche - Avec LED - Commande à 2
touches - blanc

915-4704-12.FMI.L.61
378 235 000

Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.L.61



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.L.61
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 250 000
 touches - blanc



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61
 Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs KNX -	4700.BSE
Distance de fixation 52 mm - BSE	303 180 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-12.FMI.L.61
 1/2 touche - Avec LED - Commande à 2 378 235 000
 touches - blanc



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.L.61
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 250 000
 touches - blanc



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.L.61
 1/4 touche - Avec LED - Commande à 2 378 250 000
 touches - blanc



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61
 - blanc 283 904 000

Fiche technique: 4706-1-C.FX.39.L.61



Avec LED - Sans touches - 1-8 fonctions -
Composant - blanc

900-4708-C.FMI.L.61
324 410 000