

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:


crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


F



FMI



FX.39

Feller-NR: 4774-1-B.FX.39.L.P.35

E-NR: 203 647 010

EAN: 7611386782584

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.35

Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.P.35

378 550 010

Datenblatt: 4774-1-B.FX.39.L.P.35


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
 Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 KNX Montageaufnahme für Taster - 4700.BSE
 Befestigungsdistanz 52 mm - BSE 303 180 000



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
 FX.39



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.35
 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 010
 Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.P.35
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 550 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.P.35
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 550 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
 crema 283 904 010