

Fiche technique: 7411-1.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A



Feller-NR: 7411-1.Q.A.61

E-NR: 217 426 100

EAN: 7613175539188

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Commutateur de série - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 44 mm - Q.A (53) - blanc - IP20

tension nominale: 400 V

mode de montage: encastré

assemblage: montage de base avec plaque de recouvrement centrale

type de commande: bouton rotatif

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à vis

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: Duroplast

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: commutateur de série

nombre de boutons à bascule: 0

touche à effleurement: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61
334 070 100

Fiche technique: 7411-1.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7400.QMI.A.204.SS.61
recouvrement - Pour contact pivotant avec 388 345 100
serrure de sûreté - Inscription 1 ? 0 ? 2 - Avec
plaque d...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7400.Q.A.204.SS.61
recouvrement - Pour contact pivotant avec 388 257 100
serrure de sûreté - Inscription 1 ? 0 ? 2 - Sans
plaque d...

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -	7411-1.BAE
Commutateur de série - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 -	217 426 790
2 - Système de fixation SNAPFIX® -...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7400.Q.A.040.61
recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec 388 206 100
manette rotative - Inscription 0 - 1 - 1+2 - 2 -
Sans p...