

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir double Non lumineux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7561.FX.54.65

E-NR: 302 613 030

EAN: 7611386815404

Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 16 A,
230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max:
200 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour
schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Hauteur
59 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: non-traité

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: inverseur/inverseur

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco...

920-7561.F.65
378 441 030

Fiche technique: 7561.FX.54.65



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
 283 905 030

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Interrupteur à poussoir double - Non lumineux - 7561.BSE
 Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour
 schéma 3+3 enlever le connecteur stand...



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux - 920-7561.F.65
 Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de reco... 378 441 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
 283 905 030