

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

**couleur:** crema coffee noir blanc gris clair gris foncé**Assortiment:** F FMI FX.39 FX.54**Feller-NR:** 7566.KS.FX.39.L.60.34**E-NR:** 302 678 950**EAN:** 7613175189970

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Hauteur 44 mm - FX.39 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:**Name / Kategorie**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.FL.60
378 411 950

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.40
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 933 000
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.80
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 935 000
LED 12-48 V vert - vert



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.60
Pour 1 appareil - FX.39 - noir 283 900 950



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.60
- noir 283 904 950

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur à poussoir - Lumineux -	7566.KS.BSE.34
	Permutateur - 6/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA	328 625 002
	- Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE ...	
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...	920-7560.F.FL.60 378 411 950
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - noir	901.FX.39.60 283 904 950