

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



#### couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

#### Assortiment:



F



FMI



FX.39



FX.54

**Feller-NR:** 7569.LS.FMI.L.65.34

**E-NR:** 227 411 030

**EAN:** 7613175185101

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Profondeur 27 mm - FMI - gris clair - IP20 - 88 x 88 mm

**tension nominale:** 230 V

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** élément de base avec plaque de recouvrement

**type de commande:** bascule/touche

**sans halogène:** Oui

**mode de raccordement:** borne à fiches

**éclairage:** oui

**protection superficielle:** non-traité

**courant assigné:** 16 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation à vis

**type de couplage:** interrupteur va et vient

**nombre de boutons à bascule:** 1

**touche à effleurement:** Non

**résistance aux chocs:** -

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.FMI.FL.65

378 413 030

## Fiche technique: 7569.LS.FMI.L.65.34

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED                                                   | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA                                       | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.40  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 933 000  
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.80  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 935 000  
LED 12-48 V vert - vert



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.65  
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 030  
- gris clair



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.FL.65  
poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 411 030  
1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

## Fiche technique: 7569.LS.FMI.L.65.34

### Décomposition:



#### Name / Kategorie

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur  
- 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage  
d'orientation - BSM - incolore

#### Feller-Nr / E-NR

7569.LS.BSM.34  
327 437 002



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à  
poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec  
1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.FMI.FL.65  
378 413 030