

**EDIZIO**due colore

## Interruttore Illuminato Con lente laterale

**colore:**☐ bianco**Esecuzione:**☐ F☐ FMI☐ FX.39☐ FX.54**Feller-NR:** 7569.LS.FX.54.61.74**E-NR:** 302 727 000**EAN:** 7613175185316

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V  
AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W -  
Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED blu 1,0 mA -  
Illuminazione d'orientamento - Altezza 59 mm - FX.54 -  
bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 230 V**modo di montaggio:** apparente**composizione:** elemento base con alloggiamento completo**tipo di comando:** bascula/tasto**senza alogeni:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a innesto**illuminazione:** sì**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** deviatore**numero di bascule di azionamento:** 1**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale  
- Senza telaio di copertura - F - ...

**Feller-Nr / E-NR**

920-7560.F.SL.61  
378 412 000

## Scheda dati: 7569.LS.FX.54.61.74

|                                                                                     |                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED                                                    | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA                                        | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA                                         | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|   | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA                                           | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |

## Scheda dati: 7569.LS.FX.54.61.74

|                                                                                     |                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante                                          | 640.BZ.230V.LED.80 |
|                                                                                     | - Con LED verde 1,0 mA                                                                      | 209 985 000        |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                               | 689.230V.LED.10    |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 209 950 900        |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                               | 689.230V.LED.30    |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 209 952 900        |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                               | 689.230V.LED.40    |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 209 953 900        |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                               | 689.230V.LED.70    |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 209 957 900        |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi -                                               | 689.230V.LED.80    |
|                                                                                     | Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 209 955 900        |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -                                                 | 688.12-48V.LED.40  |
|                                                                                     | Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - rosso                                     | 209 933 000        |
|  | Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC -                                                 | 688.12-48V.LED.80  |
|                                                                                     | Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - verde                                     | 209 935 000        |
|   | Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi                                            | 985.FX.54.61       |
|                                                                                     | FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco                                                     | 283 901 000        |
|   | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco                                                | 901.FX.54.61       |
|                                                                                     |                                                                                             | 283 905 000        |

## Scheda dati: 7569.LS.FX.54.61.74

### Scomposizione:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                                     | Feller-Nr / E-NR                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                               | 912.FX.54<br>283 915 000        |
|   | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore          | 7569.LS.BSE.74<br>327 435 000   |
|   | Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale - Senza telaio di copertura - F - ... | 920-7560.F.SL.61<br>378 412 000 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco                                                                                         | 901.FX.54.61<br>283 905 000     |