

EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Non illuminato



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 87061.FX.54.K.60

E-NR: 609 251 950

EAN: 7611386809953

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Con otturatore - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Altezza 59 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: interruttore seriale

tipo di presa: norma svizzera tipo 13

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: No

corrente nominale presa: 10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - nero

920-87061.F.K.60
378 473 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero

985.FX.54.60
283 901 950

Scheda dati: 87061.FX.54.K.60



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...	87061.BSE 655 541 000
---	--------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 2 pulsanti - Con otturatore - Senza telaio di copertura - F - nero	920-87061.F.K.60 378 473 950
--	---------------------------------