

**EDIZIO**due colore

## Piccola combinazione Illuminato Con lente laterale

**colore:** bianco**Esecuzione:** F FMI FX.54**Feller-NR:** 87063.ARK.FX.54.61.74**E-NR:** 609 191 000**EAN:** 7613175105222

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente laterale -  
Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N +  
PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L -  
Con LED blu 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di  
controllo - Altezza 59 mm - FX.54 - bianco - IP20 - 74 x  
74 mm

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 250 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente               |
| <b>senza alogeni:</b>                       | Sì                      |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 10 A                    |
| <b>numero di prese:</b>                     | 1                       |
| <b>qualità del materiale:</b>               | materiale termoplastico |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                    |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico     |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio con vite      |
| <b>tipo di interruttore:</b>                | altri                   |
| <b>tipo di presa:</b>                       | norma svizzera tipo 13  |
| <b>direzione di montaggio:</b>              | orizzontale             |
| <b>con illuminazione:</b>                   | Sì                      |
| <b>corrente nominale presa:</b>             | 10 A                    |

**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
laterale - Senza telaio di copertura - ...

920-87060.F.SL.61  
378 780 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000

**Scheda dati: 87063.ARK.FX.54.61.74**

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Senza LED                                                    | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED bianco 1,0 mA                                        | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED giallo 1,0 mA                                        | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED rosso 1,0 mA                                         | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED blu 1,0 mA                                           | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione<br>- Con LED verde 1,0 mA                                         | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Scheda dati: 87063.ARK.FX.54.61.74

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.61  
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco 283 901 000

 Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                               | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                                | 912.FX.54<br>283 915 000        |
|  | Piccola combinazione - Illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-... | 87063.ARK.BSE.74<br>655 855 000 |

## Scheda dati: 87063.ARK.FX.54.61.74



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61  
283 905 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87060.F.SL.61  
13 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 780 000  
laterale - Senza telaio di copertura - ...