

## EDIZIOdue colore

### Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87063.KS.FX.54.K.L.61.34

**E-NR:** 609 180 000

**EAN:** 7613175090719

Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Inverseur - 3/1 L - Avec Shutter - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Hauteur 59 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**nombre de prises:** 1

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**type de commutateur:** interrupteur va et vient

**type de prise:** norme suisse type 13

**sens de montage:** horizontal

**avec éclairage:** Oui

**courant nominal prise:** 10 A

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Avec Shutter - ...

920-87060.F.FL.K.61  
378 481 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
209 950 000

## Fiche technique: 87063.KS.FX.54.K.L.61.34

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED                                                                                | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED jaune 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED rouge 1,0 mA                                                                   | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED bleu 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA                                                                    | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Fiche technique: 87063.KS.FX.54.K.L.61.34



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.61  
Pour 1 appareil - FX.54 - blanc 283 901 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc 901.FX.54.61  
283 905 000

### Décomposition:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
Pour 1 appareil - FX.54

912.FX.54  
283 915 000



Petite combinaison - Lumineux - Avec  
interrupteur à poussoir et prise type 13 - 10 A,  
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes  
enfichables...

87063.KS.BSE.34  
655 859 002

## Fiche technique: 87063.KS.FX.54.K.L.61.34



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison  
type 13 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux -  
Avec lentille frontale - Avec Shutter - ...

920-87060.F.FL.K.61

378 481 000