

## EDIZIOdue colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87163.ARK.FMI.L.61.34

**E-NR:** 751 112 000

**EAN:** 7613175048819

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -  
 Con pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N +  
 PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L -  
 Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o  
 di controllo - Profondità 40 mm - FMI - bianco - IP20 -  
 88 x 88 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** incastrato

**senza alogeni:** Sì

**corrente nominale:** 16 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**tipo di interruttore:** altri

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 23

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** Sì

**corrente nominale presa:** 16 A

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Set di copertura - Per piccola combinazione tipo  
 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente  
 frontale - Con telaio di copertura - FM...

#### Feller-Nr / E-NR

920-87160.FMI.FL.61  
 378 117 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e  
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED  
 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10  
 209 950 000

## Scheda dati: 87163.ARK.FMI.L.61.34

|                                                                                    |                                                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA  | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA    | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|   | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED                                                       | 632.BZ<br>209 877 000             |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA                                           | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA                                           | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA                                            | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA                                            | 642.BZ.230V.LED.80<br>209 975 000 |

## Scheda dati: 87163.ARK.FMI.L.61.34

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.61  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 000  
frontale - Senza telaio di copertura - ...

 Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.61  
ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 334 911 000  
bianco

### Scomposizione:

 **Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**  
Piccola combinazione - Illuminato - Con 87163.ARK.BSM.34  
pulsante e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N 751 911 002  
+ PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-...

 Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.FMI.FL.61  
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 117 000  
frontale - Con telaio di copertura - FM...

Scheda dati: 87163.ARK.FMI.L.61.34

