

## Fiche technique: 87163.ARL.GX.54.A.61.14

### EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

#### couleur:

 blanc

#### Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A



**Feller-NR:** 87163.ARL.GX.54.A.61.14

**E-NR:** 216 301 000

**EAN:** 7613175475943

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED blanc 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| tension nominale:                         | 250 V                   |
| mode de montage:                          | apparent                |
| sans halogène:                            | Oui                     |
| courant assigné:                          | 16 A                    |
| nombre de prises:                         | 1                       |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20                    |
| matériau:                                 | matière synthétique     |
| type de fixation:                         | fixation avec vis       |
| type de commutateur:                      | autre                   |
| type de prise:                            | norme suisse type 23    |
| sens de montage:                          | horizontal              |
| avec éclairage:                           | Oui                     |
| courant nominal prise:                    | 16 A                    |

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87163.ARL.GX.54.A.61.14

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |

## Fiche technique: 87163.ARL.GX.54.A.61.14

|                                                                                   |                                                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA     | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED blanc 1,0 mA                                                                       | 642.BZ.230V.LED.10<br>209 970 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900    |

### Décomposition:

| Name / Kategorie                                                                    |                                                                                                                                       | Feller-Nr / E-NR                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Petite combinaison - Lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - ... | 87163.ARL.BAE.14<br>216 306 790    |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant          | 912.X.54.EA<br>283 000 110         |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille latérale - S... | 920-87160.G.A.SL.61<br>388 418 000 |
|   | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc                                                                                          | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000      |