

EDIZIO due colore

Piccola combinazione Illuminato Con lente frontale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87163.KS.FX.54.L.57.34

E-NR:

EAN: 7611386595221

Piccola combinazione - Illuminato - Con lente frontale -
 Con interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N
 + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W
 - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA -
 Illuminazione di controllo - Altezza 59 mm - FX.54 -
 coffee - IP20 - 74 x 74 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

numero di prese: 1

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

tipo di interruttore: deviatore

tipo di presa: norma svizzera tipo 23

direzione di montaggio: orizzontale

con illuminazione: Sì

corrente nominale presa: 16 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo
 23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente
 frontale - Senza telaio di copertura - ...

920-87160.F.FL.57
 378 217 890



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e
 pulsante, piccole combinazioni e prese - LED
 230 V bianco, 1,0 mA

688.230V.LED.10
 209 950 000

Scheda dati: 87163.KS.FX.54.L.57.34

	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Senza LED	632.BZ 209 877 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED bianco 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.10 209 970 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED giallo 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.30 209 972 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED rosso 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.40 209 973 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED blu 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.70 209 977 000
	Aggiunta illuminazione per piccola combinazione - Con LED verde 1,0 mA	642.BZ.230V.LED.80 209 975 000

Scheda dati: 87163.KS.FX.54.L.57.34



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee 985.FX.54.57
283 901 890



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900
e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900
e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900
e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900
e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80
Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Piccola combinazione - Illuminato - Con 87163.KS.BSE.34
interruttore e presa tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + 751 831 002
N + PE - Con morsetti a innesto - Spent...

Scheda dati: 87163.KS.FX.54.L.57.34



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87160.F.FL.57
23 - Con 1 bottone illuminato - Con lente 378 217 890
frontale - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890