

## Fiche technique: 87166.KS.GX.54.A.61.14

### EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Petite combinaison Lumineux Avec lentille latérale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

#### couleur:

 blanc



#### Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 87166.KS.GX.54.A.61.14

**E-NR:** 216 951 000

**EAN:** 7613175497396

EDIZIO.liv - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille latérale - Avec interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Avec LED blanc 1,0 mA - Éclairage de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| tension nominale:                         | 250 V                    |
| mode de montage:                          | apparent                 |
| sans halogène:                            | Oui                      |
| courant assigné:                          | 16 A                     |
| nombre de prises:                         | 1                        |
| qualité du matériau:                      | matière thermoplastique  |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20                     |
| matériau:                                 | matière synthétique      |
| type de fixation:                         | fixation avec vis        |
| type de commutateur:                      | interrupteur va et vient |
| type de prise:                            | norme suisse type 23     |
| sens de montage:                          | horizontal               |
| avec éclairage:                           | Oui                      |
| courant nominal prise:                    | 16 A                     |

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Sans LED

632.BZ  
209 877 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison -  
Avec LED vert 1,0 mA

642.BZ.230V.LED.80  
209 975 000

## Fiche technique: 87166.KS.GX.54.A.61.14

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED jaune 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.30<br>209 972 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|     | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED rouge 1,0 mA                                                                             | 642.BZ.230V.LED.40<br>209 973 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0<br>mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900    |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces -<br>Pour interrupteurs à poussoir, contacts à<br>poussoir, petites combinaisons et prises - LED<br>23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900    |
|   | Élément d'éclairage pour petite combinaison -<br>Avec LED bleu 1,0 mA                                                                              | 642.BZ.230V.LED.70<br>209 977 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0<br>mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |

## Fiche technique: 87166.KS.GX.54.A.61.14



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10  
Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.10  
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 950 000  
combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

### Décomposition:



**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**  
STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



Petite combinaison - Lumineux - Avec 87166.KS.BAE.14  
interrupteur à poussoir et prise type 23 - 16 A, 216 956 790  
250 V AC, L + N + PE - Avec bornes  
enfichables...



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour petite 920-87160.G.A.SL.61  
combinaison type 23 - Avec 1 bouton-poussoir, 388 418 000  
lumineux - Avec lentille latérale - S...



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc 901.GX.54.A.61  
283 200 000