

Datenblatt: 8755.NAP.Q.30.60

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Feller-NR: 8755.NAP.Q.30.60

E-NR: 642 101 050 **EAN:** 7613175332376

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe
77 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Ja
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 8755.NAP.Q.30.60

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60

284 012 050

Deckel mit Klappdeckel für

921-60/14.N.Q.60

Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

377 026 450

und Dichtung - schw...

935.N

Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

284 900 100



Verbindungsnippel - Zum Verbinden von

721.NAP

Einzelgehäusen

126 304 004



Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für 934-921/14.N.Q

NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

160 213 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm -Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose -Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4

934-921/14.PH3.N.Q

160 213 110



Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose -Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für

920-8755.Q.60 378 266 150

Bohrung 58 mm - schwarz

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711

376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - 8755.Q.30.60 750 006 150

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q -



Datenblatt: 8755.NAP.Q.30.60



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050



Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schw...

921-60/14.N.Q.60 377 026 450