

## EDIZIOdue colore

### Prise de protection à courant de défaut type 23



#### couleur:



crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

#### Assortiment:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 8765.FMI.30.57



**E-NR:** 750 030 890

**EAN:** 7613175241401

Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Profondeur 40 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>courant nominal:</b>                           | 10 A                    |
| <b>tension nominale:</b>                          | 250 V                   |
| <b>mode de montage:</b>                           | encastré                |
| <b>version:</b>                                   | norme suisse type 23    |
| <b>sans halogène:</b>                             | Oui                     |
| <b>nombre d'unités:</b>                           | 1                       |
| <b>verrouillable:</b>                             | Non                     |
| <b>avec clapet:</b>                               | Non                     |
| <b>mode de raccordement:</b>                      | borne à fiches          |
| <b>avec protection renforcée contre les conta</b> | Oui                     |
| <b>qualité du matériau:</b>                       | matière thermoplastique |
| <b>parasurtension:</b>                            | Non                     |
| <b>protection à courant différentiel:</b>         | Oui                     |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>  | IP20                    |
| <b>nombre de prises commandées:</b>               | 0                       |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                | Non                     |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>              | Non                     |
| <b>matériau:</b>                                  | matière synthétique     |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                 | 30 mA                   |
| <b>type de fixation:</b>                          | fixation avec vis       |
| <b>résistance aux chocs:</b>                      | -                       |

**Décomposition:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|--|--|--------------------------------|
|  | Prise de protection à courant de défaut type 23 -<br>16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de<br>déclenchement 30 mA - BSM - incolore | 8765.BSM.30<br>750 033 790     |
|  | Set de recouvrement - Pour prise de protection<br>à courant de défaut - Avec cadre de<br>recouvrement - FMI - coffee                 | 920-8765.FMI.57<br>378 128 890 |