

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 crema

 umbra

 umbra

 schwarz

 schwarz

 weiss

 weiss

 hellgrau

 hellgrau

 dunkelgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 Wert nicht verfügbar

 Wert nicht verfügbar

 GMI

**Feller-NR:** 8765.GX.54.30.61

**E-NR:** 657 431 000

**EAN:** 7613175013589

EDIZIO.liv - Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen - Bajonett Befestigungssystem - Anbauhöhe 63 mm - GX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Aufputz                  |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 23    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Ja                       |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 30 mA                    |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | -                        |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                        | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | Befestigungsbügel - Mit<br>Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -<br>FX.54                                   | 912.FX.54<br>283 915 000      |
|    | Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A,<br>250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -<br>BSE - farbneutral | 8765.BSE.30<br>750 036 790    |
|   | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für<br>Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Ohne<br>Abdeckrahmen - weiss                     | 920-8765.G.61<br>388 461 000  |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss                                                                     | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000 |