

## NEVO

### Prise de protection à courant de défaut type 23



**couleur:**



noir




blanc



gris clair

**Assortiment:**



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

**Feller-NR:** 8765.NAP.Q.30.61

**E-NR:** 642 111 000

**EAN:** 7613175333182



Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm - Hauteur 77 mm - NAP.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	norme suisse type 23
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP21
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK07

**Fiche technique: 8765.NAP.Q.30.61**
**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Vis Pan-Head - M3 x 20 mm - Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois...	934-921/14.N.Q 160 213 100
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 20 mm - Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut - Pour NAP et NUP - Fourniture: S...	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004
	Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut - Avec joint noir - Découpe 60 mm - Avec vis et joint - blanc	921-60/14.N.Q.61 377 026 400
	Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut - Avec joint blanc - Découpe 60 mm - Avec vis et joint - blanc...	921-60/14.N.Q.61.61 377 026 500

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Disque frontale 60 mm,...	8765.N.CO.Q.30.61 642 113 000
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000

Fiche technique: 8765.NAP.Q.30.61

