

NEVO

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 8765.NUP.Q.30.61

E-NR: 642 110 000

EAN: 7613175333731



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit
Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe
31 mm - 87 x 87 mm - NUP.Q - IP21 - weiss

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 16 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 23 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Ja |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP21 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 30 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|------------------------------------|
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube | 934-921/14.N.Q 160 213 100 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra... | 934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110 |
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - weiss | 923-NUP.Q.A.61 374 001 100 |
|  | Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weis... | 921-60/14.N.Q.61 377 026 400 |
|  | Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit weisser Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - weiss | 921-60/14.N.Q.61.61 377 026 500 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--|----------------------------------|
|  | Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - N.CO.... | 8765.N.CO.Q.30.61 642 113 000 |
|  | NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - weiss | 923-NUP.Q.A.61 374 001 100 |