

Fiche technique: 1102-65-04.FX.39.35

EDIZIOdue colore

Prise de données DD pour modem de câble R/TV



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-65-04.FX.39.35

E-NR: 935 010 010

EAN: 7611386651101

Prise de données DD pour modem de câble R/TV -
 Prise séparée pour modem de câble - 5-65 MHz voie
 de retour - Avec bornes à vis - Sans résistance
 terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Prise d'arrivée -
 Atténuation 4 dB - Hauteur 39 mm - FX.39 - crema -
 IP20 - 74 x 74 mm - Avec boîtier isolant

version:

prise d'arrivée

nombre de sorties:

3

atténuation de raccordement à 860 MHz:

4 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour prise de données - 920-1102.F.NET.35
 Sans cadre de recouvrement - F - crema 378 021 010



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Fiche technique: 1102-65-04.FX.39.35

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Prise de données DD pour modem de câble R/TV - Avec bornes à vis - Atténuation 4 dB - BSE - incolore	1102-65-04.BSE 965 505 500
	Set de recouvrement - Pour prise de données - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-1102.F.NET.35 378 021 010
	Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010