


Fiche technique: 1102-65-11.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Prise de données DD pour modem de câble R/TV



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-65-11.FX.54.65

E-NR: 935 111 030

EAN: 7611386756776

Prise de données DD pour modem de câble R/TV -
 Prise séparée pour modem de câble - 5-65 MHz voie
 de retour - Avec bornes à vis - Sans résistance
 terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Prise de passage
 - Atténuation 11 dB - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris clair
 - IP20 - 74 x 74 mm - Avec boîtier isolant

version:

prise de passage

nombre de sorties:

3

atténuation de raccordement à 860 MHz:

11 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour prise de données - 920-1102.F.NET.65
 Sans cadre de recouvrement - F - gris clair 378 021 030







Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.65
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair 901.FX.54.65
 283 905 030

Fiche technique: 1102-65-11.FX.54.65

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prise de données DD pour modem de câble R/TV - Avec bornes à vis - Atténuation 11 dB - BSE - incolore	1102-65-11.BSE 965 515 500
	Set de recouvrement - Pour prise de données - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-1102.F.NET.65 378 021 030
	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair	901.FX.54.65 283 905 030