

Datenblatt: 1102-65-23.FX.54.65

EDIZIOdue colore

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-65-23.FX.54.65

E-NR: 935 114 030

EAN: 7611386758275

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - Mit Isoliergehäuse

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

23 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau

 920-1102.F.NET.65
 378 021 030


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - hellgrau

 985.FX.54.65
 283 901 030


Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau

 901.FX.54.65
 283 905 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit Schraubklemmen - Dämpfung 23 dB - BSE - farbneutral	1102-65-23.BSE 965 545 500
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - hellgrau	901.FX.54.65 283 905 030
	Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckrahmen - F - hellgrau	920-1102.F.NET.65 378 021 030