

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Antennendose für R/TV/SAT

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 1102-DB52.Q.A.SAT.61

E-NR: 936 056 100

EAN: 7613175433455

STANDARDdue (SNAPFIX) - Antennendose für R/TV/SAT - Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - DB52 - Stich - F-Anschluss - Mit Schraubklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 25 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Geeignet für Kabelmodem:

Ja

Fernspeisetauglich:

Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2.5 dB

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.QMI.A.SAT.61
SAT-Antennensteckdose - Mit Abdeckplatte - 974 150 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1102.Q.A.SAT.61
SAT-Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte - 974 156 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Antennendose für R/TV/SAT - Eigene Buchse	1102-DB52.BAE.SAT
	für Sat - TV, geschraubt - Mit Schraubklemmen	936 056 790
	- SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-1102.Q.A.SAT.61
	SAT-Antennensteckdose - Ohne Abdeckplatte -	974 156 100
	Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss...	