

EDIZIOdue colore

Presa a banda larga 5-2000 MHz

**colore:**☐ crema☐ coffee☐ nero☐ bianco☐ grigio chiaro☐ grigio scuro**Esecuzione:**☐ F☐ FMI☐ FX.39☐ FX.54**Feller-NR:** 1102-DU-11.F.65**E-NR:** 935 366 030**EAN:** 7613175291130

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Con custodia isolante - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 11 dB - Profondità 26 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

10 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MHz

11.2 dB

Scomposizione:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-11.BSE
935 366 790



Set di copertura - Per presa di antenna - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-1102.F.65
378 020 030

Scheda dati: 1102-DU-11.F.65

