

EDIZIOdue colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-15.FMI.57

E-NR: 935 370 890

EAN: 7613175289151

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Profondità 26 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 14.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 16 dB

Scomposizione:



Name / Kategorie

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-15.BSM
935 373 790



Set di copertura - Per presa di antenna - Con telaio di copertura - FMI - coffee

920-1102.FMI.57
378 574 890

Scheda dati: 1102-DU-15.FMI.57

