

EDIZIO due colore

Pres a banda larga 5-2000 MHz



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-15.FMI.60

E-NR: 935 370 950

EAN: 7613175289168

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

14.5 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MHz

16 dB

Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Profondità 26 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-15.BSM
935 373 790



Set di copertura - Per presa di antenna - Con telaio di copertura - FMI - nero

920-1102.FMI.60
378 574 950

Scheda dati: 1102-DU-15.FMI.60

