

## Fiche technique: 1102-DU-15.FMI.67

### EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-15.FMI.67

**E-NR:** 935 370 040

**EAN:** 7613175289557

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 15 dB - Profondeur 26 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

#### version:

prise de passage

**nombre de sorties:** 2

**atténuation de raccordement à 860 MHz:** 14.5 dB

**approprié pour modem câble:** Oui

**apte à alimentation à distance:** Non

**atténuation de raccordement à 2150 MHz:** 16 dB

#### Décomposition:



##### Name / Kategorie

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

##### Feller-Nr / E-NR

1102-DU-15.BSM  
935 373 790



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - 920-1102.FMI.67  
Avec cadre de recouvrement - FMI - gris foncé 378 574 040

**Fiche technique: 1102-DU-15.FMI.67**

