

Fiche technique: 1102-DU-19.F.57

EDIZIO due colore

Prise à bande large 5-2000 MHz



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.F.57

E-NR: 935 386 890

EAN: 7613175290485

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Profondeur 26 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties: 2

atténuation de raccordement à 860 MHz: 18.5 dB

approprié pour modem câble: Oui

apte à alimentation à distance: Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz: 20 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

1102-DU-19.BSE
935 386 790



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Sans cadre de recouvrement - F - coffee

920-1102.F.57
378 020 890

Fiche technique: 1102-DU-19.F.57

