

EDIZIOdue colore

Presa a banda larga 5-2000 MHz



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.FMI.67

E-NR: 935 380 040

EAN: 7613175291192

Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 29 dB - Profondità 26 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

versione:

cassetta passante

numero di uscite: 2

attenuazione collegamento a 860 MHz: 18.5 dB

adatto per modem via cavo: Sì

adatto per alimentazione remota: No

attenuazione collegamento a 2150 MH 20 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom...

1102-DU-19.BSM
935 383 790



Set di copertura - Per presa di antenna - Con telaio di copertura - FMI - grigio scuro

920-1102.FMI.67
378 574 040

Scheda dati: 1102-DU-19.FMI.67

