

EDIZIO due colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 1102-DU-19.FX.54.57

E-NR: 935 382 890

EAN: 7613175291628

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 19 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 18.5 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 20 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
 FX.54

912.FX.54
 283 915 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -
 Dur...

1102-DU-19.BSE
 935 386 790



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee

901.FX.54.57

283 905 890



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne
Abdeckrahmen - F - coffee

920-1102.F.57

378 020 890