

Fiche technique: 1102-DU-19.GX.54.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prise à bande large 5-2000 MHz

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-19.GX.54.A.35

E-NR: 936 101 010

EAN: 7613175556284

EDIZIO.liv - Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Avec boîtier isolant - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 54 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

18.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MHz:

20 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

912.X.54.EA
283 000 110

Fiche technique: 1102-DU-19.GX.54.A.35



Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage
classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des
applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC
Cablecom ...

1102-DU-19.BAE
936 106 790



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour prise
d'antenne - Sans cadre de recouvrement -
crema

920-1102.G.A.35
974 166 010



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema

901.GX.54.A.35
283 200 010