

EDIZIOdue colore

Prise à bande large 5-2000 MHz


couleur:

- | | | | | | |
|---|-------|--|------------|---|------------|
|  | crema |  | coffee |  | noir |
|  | blanc |  | gris clair |  | gris foncé |

Assortiment:

- | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|-------|
|  | F |  | FMI |  | FX.39 |
| | |  | FX.54 | | |

Feller-NR: 1102-DU-23.FMI.57

E-NR: 935 390 890

EAN: 7613175288857

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adapteur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 23 dB - Profondeur 26 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

22.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MH

23.5 dB

Décomposition:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

1102-DU-23.BSM

935 393 790



Set de recouvrement - Pour prise d'antenne - Avec cadre de recouvrement - FMI - coffee

920-1102.FMI.57

378 574 890



Fiche technique: 1102-DU-23.FMI.57