

Datenblatt: 1135-44.FX.39.67

EDIZIOdue colore FTTH-Dose LC APC



Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 1135-44.FX.39.67

E-NR: 866 011 040

EAN: 7611386269191

FTTH-Dose LC APC - Diamond F-3000 - 2 Mittelstücke
 - Für Faser G 657 A - Inkl. Laser- und
 Staubschutzklappen - IEC 61754-20/ED1 - FX.39 -
 dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Auslassrichtung:

nach unten

Befestigungsart:

Schraube

Steckverbindertyp:

F3000

Aufputzmontage:

Ja

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

2

Zubehör:

Name / Kategorie

Blindabdeckung - weiss

Feller-Nr / E-NR

900-1135-4273.61

866 901 000



Mittelstück LC APC - Diamond F-3000 - Duplex 1135-4271

866 902 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.67

Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau 283 900 040



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67

dunkelgrau 283 904 040



Datenblatt: 1135-44.FX.39.67

Zerlegung:

Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.39

912.FX.39

283 914 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -
dunkelgrau

901.FX.39.67

283 904 040



FTTH-Dose LC APC - Diamond F-3000 - 2
Mittelstücke - Für Faser G 657 A - Inkl. Laser-
und Staubschutzklappen - IEC 61754-20/ED1

1135-44.F.67

866 311 040

...